ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЦИФРОВОЙ AR9281B

Инструкция по эксплуатации v. 2011-08-26-JNT-DVM-DVB

ОСОБЕННОСТИ

- Измерение температуры в диапазоне −50...+70°C.
- Выносной датчик.
- Запоминание max/min значений с момента включения.
- Автоматическое выключение.
- Крепление на присоске или в щит.

ВНЕШНИЙ ВИД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур, °С	−50...+70
Разрешение, °С	0,1 в диапазоне: −20...+70°С 1,0 в диапазоне: −50...−20°С
Точность, °С	±1
Температура окружающей среды, °С	−10...+40
Питание:	1,5В батарейка, типа «таблетка»
Интервал опроса датчика, с	1
Выносной датчик:	Провод: 3 м Сенсор: 32,5 мм
Габаритные размеры, мм/вес, г	28×54×16/43
Крепление:	На присоске или в щит

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку ON/OFF на задней стороне прибора. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций.

Кнопка MAX/MIN служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись «MIN»), чтобы узнать максимальную, нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись «MAX»). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо заменить батарейку на новую.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для достижения наилучших результатов сенсор выносного датчика должен быть введен в вещество, температуру которого Вы хотите измерить, на глубину не менее 10 мм.

Если прибор не используется долгое время, удалите батарейку.

Не помещайте прибор в духовые шкафы и микроволновые печи. Он не приспособлен для работы с устройствами подобного типа.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»
195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74
Интернет-магазин: www.arc.com.ru
E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: _____ ***М. П.***