

СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ СИ-206-М1

Паспорт в. 2016-03-21 JNT-DVB

Счетчик импульсов СИ-206-М1 с ручным сбросом показаний и блокировкой для защиты от сброса показаний предназначен для суммирования электрических импульсов практически прямоугольной формы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	~220, ~110 или =24
Колебание напряжения питания, %	±10
Мощность, потребляемая счетчиками при максимальном быстродействии, Вт, не более: для счетчиков переменного тока для счетчиков постоянного тока	4 3
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при непрерывном счете	≤10 единиц от контрольного числа (контрольное число 10^5-1)
Быстродействие, имп./с	до 20
Минимальная длительность импульса, мс	20
Минимальная длительность паузы, мс	25
Количество разрядов	6
Срок службы, лет, не менее	6
Габаритные размеры, мм	72×31×74
Вес, кг, не более	0,17

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70

Тел./факс: (812) 327-32-74

Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи:

М. П.